



LEADER 220 START 230V



Panoramica

LEADER 220 START 230V

cod. 807539

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido * visualizzazione della corrente di carica e di avviamento * protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



1 PH 230V



AUTO



BARCA



TRATTORE



FURGONE



ESCAVATORE



VAN



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 807539



TENSIONE RETE 230 - 1 ph V50/60Hz



POTENZA DI CARICA/AVVIAMENTO 0,8 / 3,6 kW



TENSIONE DI CARICA 12 - 24 V



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 30 A



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 20 A



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 120 A



CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 180 A



CAPACITA NOM. RIF. MIN./MAX 30 / 400 Ah 15h



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2



DIMENSIONI 22,5 - 29 - 20,5 cm(L,W,H)



PESO 9 kg



CODICE EAN 800489788516 2



PEZZI / PALLET 56 pz/pallet



PEZZI / PALLET - B 42 pz/pallet - B